

Horloge pour vestiaire

ME0025



horloge numérique à LED indiquant le temps de jeu (chiffres de gauche de couleur verte de 12 cm) et le temps restant du temps-mort (chiffres rouges à droite de 12 cm).

Elle est étudiée pour une installation dans les vestiaires ou les espaces annexes de la structure où se dispute la rencontre. Elle est commandée par la console du panneau électronique centrale de la structure. Lorsqu'un temps mort est sélectionné de la console, l'horloge commence automatiquement le compte à rebours.

Fonctionne comme horloge en temps réel lorsque la modalité horloge pour le panneau électronique central est sélectionnée de la console.

L'horloge est à brancher par câble de données RS485 aux consoles ULISES ou HERCULES (câble non compris).

Pour installer plusieurs horloges dans les différentes zones de la structure, un multiplicateur de ports supplémentaire est nécessaire.

Tension d'alimentation : 220 V.

Poids sans l'emballage : 7 kg
Dimensions : 750 x 105 x 270 mm

Ce produit est conçu en guise d'accessoire d'autres panneaux électroniques ou systèmes MONDO et notamment pour les compétitions de haut niveau.

Ce produit n'est pas compatible avec les systèmes d'autres marques.
MONDO ne garantit pas la compatibilité du produit avec des systèmes ou panneaux électroniques d'autres fabricants.

VARIANTES

Horloge pour vestiaire ME0025

GAMME DE COULEURS STANDARDS



NOIR

POIDS

DIMENSIONS